



Datos técnicos generales:

Fuente de Luz	LED integrado
Flujo luminoso nominal (lm)	150
Eficiencia nominal (lm/W)	>50
TCC	6500K / Verde
IRC	>70
Ángulo de apertura	30° / 360°
Potencia	2W/ 3W
Tensión	127/277V~
Frecuencia de operación	50 Hz/ 60 Hz
Factor de potencia	>0.70
Distorsión de armónicos (THD)	<20%
Temperatura de operación	-10° a 40°C
Driver	Integrado
Protocolo de control	ON/OFF
Vida promedio / Tipo de vida	35,000h L70
Material del cuerpo	Termoplástico
Material de la óptica / difusor	PC
Color	Blanco
IP	20
IK	4
Tipo de instalación	Sobrepuesto
Tipo de producto	Luz de emergencia

Safelights

Batería de emergencia

Safelights es una familia que provee de iluminación en indicativa para rutas de escape casos de emergencia o de soporte durante fallas en el suministro eléctrico, además de ser de bajo mantenimiento contienen una batería hasta con 90 minutos de autonomía durante cada periodo de falla.

Certificaciones:

Garantía:



5 Años

Matriz de producto:

Información del pedido:

CO

B

L

Ejemplo de construcción de código:

CO 6314 B BF L

Aplicación	Consec.	Color	TCC	Tensión
CO	6314	B- Blanco	BF- 6500K VE- Verde emergencia	L- 127/ 277V~
	6315			
	6316			

Potencia	Flujo luminoso nominal	IRC	Batería
2W	150	70	90 mins
3W		NA	

Eficiencia energética:


CÓDIGO:	Flujo luminoso real (lm)	Potencia (W)	Eficacia real (lm/W)
CO 6314 B BF L	173	2	86.5
CO 6315 B VE L	173	3	57.67
CO 6316 B VE L	173	3	57.67

Corriente de entrada:


Potencia (W)	Corriente de entrada
2	0.06 A
3	0.2 A
3	0.2 A

Fotometrías:


Dimensiones del producto:



Safelights 2W



Safelights 3W



Safelights 3W

Imágenes del producto:



Safelights 2W



Safelights 3W



Safelights 3W

Descargables:

[Ir a sección descargables](#)